

COM6 프린터 배선 색깔

※ POS 쪽은, COM6-[1번] 과 같이 제작하면 되고, 프린터 쪽은 포스뱅크 프린터 [2번] , 타사프린터 [3번] 과 같이 제작하시면 됩니다.

POS

1번

NO	포스뱅크 POS COM6
1	기타색상
2	기타색상
3	주황(TX)
4	녹띠(RX)
5	연결후 절단
6	연결후 절단
7	연결후 절단
8	파랑띠(GND)

프린터

2번

NO	포스뱅크 COM6 포스뱅크 프린터
1	기타색상
2	주황(RX)
3	녹띠(TX)
4	기타색상
5	파랑띠(GND)
6	기타색상
7	기타색상
8	기타색상

3번

NO	포스뱅크 COM6 타사 프린터
1	기타색상
2	기타색상
3	주황(RX)
4	녹띠(TX)
5	기타색상
6	기타색상
7	파랑띠(GND)
8	기타색상



!!!!!!!!!! ※ [5,6,7 - 비워두기(5V)] 의 경우 5V 전력을 공급하는 USB 이며, 연결 시 프린터가 오작동할 수 있으니 선을 연결하지 않거나, 연결 후 선을 절단하여 주시기 바랍니다.